MANUAL DE CONFIGURACION DH-CI6202-W



Instrucciones de configuración

	ſ	Agregue administrador presionando 1 (los primeros 9 para agregar información de administrador)]{	Ingrese huella digital/contraseña/tarjeta IC (5 veces para huella digital y 2 veces terminando en # para contraseña, por ejemplo, 88888# 88888#)
			, ſ	Borre la huella digital presionando 1 y presione # para confirmar la eliminación
		Eliminar administrador presionando 2	J{	Borre la contraseña presionando 2 y presione # para confirmar la eliminación
			l	Elimine la tarjeta IC presionando 3 y presione # para confirmar la eliminación.
		Añade usuario presionando 3){	Ingrese huella digital/contraseña/tarjeta IC (5 veces para huella digital y 2 veces terminando en # para contraseña, por ejemplo, 888888# 88888#)
			ſ	Borre la huella digital presionando 1 y presione # para confirmar la eliminación
		Eliminar usuario pulsando 4) {	Borre la contraseña presionando 2 y presione # para confirmar la eliminación
Operación de pantalla de bloqueo: active el bloqueo tocando la pantalla, luego presione *# para ingresar e			l	Ingrese huella digita/contrase/hutgide IC (5 veces para huella digita/ veces terminando n # pira contrase/h, por ejempio. 88868# 88888# Borre la huella digital presionando 1 y presione # para confirma la eliminación Elimine la tagital (contrase/hutgide) IC (5 veces para huella digital / 2 veces terminando en # para confirma la eliminación. Ingrese huella digital/contrase/hutgide IC (5 veces para huella digital / 2 veces terminando en # para confirmar la eliminación. Borre la huella digital/contrase/hutgide IC (5 veces para huella digital / 2 veces terminando en # para confirmar la eliminación. Borre la huella digital presionando 1 y presione # para confirmar la eliminación. Confirmar la eliminación.
ingrese las contraseñas de administrador iniciales (123456 por defecto) dos veces para realizar más configuraciones.	ł	Configuración de red pulsando 5)	
Dbservaciones: * para regresar/salir; # para confirmar.		Ajuste de alarma anti-palanca presionando 6)	
		Configuración de verificación combinada presionando 7)	
		Configuración de la aplicación presionando 8){	Unculación de la aplicación presionando 1 Desvinculación de la aplicación presionando 2
		Ajuste de desbloqueo constante presionando 9)	
		Opción A. Reiniciar presionando 0 Opción B: Mantenga presionado el orificio de reinicio en el mango trasero]	
		Desbloqueo de emergencia mediante alimentación de carga Micro-B		
		Observaciones: Reemplace 4 baterías AA a tiempo cuando aparezca un recordatorio de baja energía.	J	

¿Cómo conectarse con la aplicación?

1. Descargar la aplicación.

Escanear el código QR para descargar la aplicación. También puede buscar la aplicación "SmartLife"-"Tuya" en la App Store de Apple o en GooglePlay para instalarla.





Tuya Smart App

2. Abra la aplicación.

Registre una nueva cuenta si no tiene cuenta. (Puede registrarse por teléfono o correo electrónico, pero tendrá un mensaje de verificación si se registra por número de teléfono). Inicie sesión con su cuenta y contrase a.

 Asegúrate de estar conectado a una red wifi 2.4G (solamente) y de que la se· al sea fuerte.

Abra la aplicación y haga clic en el ícono "+" en la esquina superior derecha, luego seleccione "Agregar dispositivos"



4. Busque "Cámara y bloqueo" en el lado izquierdo y seleccione el dispositivo según el producto que compró.



5. Seleccione la red (la misma a la que se conecta el teléfono) e ingrese la contrase a correspondiente, luego haga clic en "Siguiente" en la parte inferior de la interfaz.

×					
Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password.					
If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to be 2.4GHz. Common router setting method					
× Wi-Fi-5Chz ✓ Wi-Fi-2.4Ghz a ≑ ①					
=:					
HUAWEI-X1EA60					
<u>A</u>					
Next					

6. Confirme que el indicador parpadea rápidamente y seleccione "Modo EZ".



7.Espere a que se realice el emparejamiento hasta que la conexión se realice correctamente. (Si falla o espera demasiado tiempo, reinícielo de acuerdo con las instrucciones de configuración anteriores y luego repita el paso de conexión anterior). La conexión finaliza como se muestra en la siguiente foto; haga clic en "Listo" para operar la cerradura.

